


# Gehäusekombinationen KÜBAK und KÜGHK NÖ Netz-Ausführung EVN Gruppe G01

outdoor in-wall underground serviced cable joint box combined with modular lightning current and surge arrester box or gas tap box for houses, made of long-living hot-dip galvanized steel sheet

## Kabelübergangs-Blitzstromableiter-Kastenkombination KÜBAK - gefertigt auf Wunsch der NÖ Netz EVN Gruppe Kastenkombination Unterputz, bestehend aus Kabelübergangskasten (KÜK) und Blitzstromableiterkasten (BAK)

- aus Stahlblech, feuerverzinkt nach ÖNORM EN ISO 1461, innen kieselgrau (RAL 7032) isolierstoffbeschichtet
- entspricht ÖVE/ÖNORM EN 61439 bzw. ÖVE/ÖNORM EN 62208, Schutzklasse I, Schutzart IP34D, IK10
- **KÜK-Teil** - analog KÜK 100 oder 100/3, Stecktüre ohne Schloss, mit Loch Ø=30mm für Netz NÖ-Zylinderschloss BB, Nennstrom: 1/100A, Verlustleistung (PV): 16W, Anschluss: max. 1x E-AY2Y-J 4x50SM, inkl. Zugentlastungsschelle K22-28
- **BAK-Teil** - Stecktüre mit Netz NÖ-Zylinderschloss Z, inkl. Schlüssel, dahinter Hauptleitungsabzweigklemme HKL 25/4, 3-poliger Blitzstromableiter (BA/3) - Typ 1 (früher B) oder Blitzstrom-Kombiableiter (BKA/3) - Typ 1+2 (früher B+C) mit potentialfreiem Fehlermeldekontakt für Blitzschutzklasse 1 oder 3 (BK1 oder BK3), montiert hinter plombierbarer Berührungsschutzabdeckung, inkl. Einbauplatz für 1-pol. NEOZED®-Sicherungselement D02 sowie akustischem Warnmelder (Ableiter-Defektmeldung), 
- **Erdungsschiene PAS 100** (Anschluss Blitzstromableiter, Fundament-, EVU-, Telefon-Erder, etc..) im nicht plombierbaren Bereich.
- **Verbindung** zwischen KÜK- und BAK-Teil bzw. zum Blitzstromableiter mittels **Aderleitungen 16mm<sup>2</sup>**
- Vorprägungen Ø=50mm in den Seitenwänden oben, Einführungsschlitze unten
- Nennbetriebsspannung 400V AC, Nennisolationsspannung 660V AC, 50Hz
- Außenabmessung: BxHxT: **500x350x130mm**

### KÜK 100-Teil links, BAK-Teil rechts - Standardtype

- 190291 KÜBAK 100-fz/b + BA/3 - BK1, 11,90kg
- 190292 KÜBAK 100-fz/b + BA/3 - BK3, 11,50kg
- 190293 KÜBAK 100-fz/b + BKA/3 - BK1, 12,10kg
- 190294 KÜBAK 100-fz/b + BKA/3 - BK3, 11,60kg

### KÜK 100/3-Teil links, BAK-Teil rechts - Standardtype

- 190295 KÜBAK 100/3-fz/b + BA/3 - BK1, 12,00kg
- 190296 KÜBAK 100/3-fz/b + BA/3 - BK3, 11,60kg
- 190297 KÜBAK 100/3-fz/b + BKA/3 - BK1, 12,20kg
- 190298 KÜBAK 100/3-fz/b + BKA/3 - BK3, 11,70kg

- 190289 **Aufpreis Fehlersignalisierung** (Ableiter-Defektmeldung), für Einbau und Verdrahtung eines schaltbaren, 1-pol. NEOZED®-Sicherungselementes D02 sowie eines **dauerbetrieb- und tieftemperaturgeeigneten** akustischem Warnmelders 


Aufputz-Ausführung, KÜK-Teil rechts bzw. BAK als Einzelgehäuse zum Nachrüsten auf Anfrage! **Aufpreis für verputzbare Türen**



190293 mit montiertem Akustikmelder

für Gebäude mit Blitzschutzanlage!

## KÜK-Gashaupthahn-Kastenkombination KÜGHK NÖ Netz EVN Gruppe Einbau-Hausanschlusskasten kombiniert für Gas und Strom, BxHxT: 771x354x232mm, Rahmenmaß: 824x406mm

- entspricht DIN VDE 0660, Teil 505/1990 und DIN VDE 0660, Teil 505 A1/1992
- Schutzklasse I (Schutzmaßnahme Nullung), mechanischer Schutzgrad IP34D, IK10
- abnehmbarer, tiefenverstellbarer Putzrahmen mit zwei Türen
- **KÜK-Teil** (links) ähnlich KÜK 100 oder 100/3, Türe ohne Schloss, mit Loch Ø=30mm für EVN-Zylinderschloss BB
- **KÜK- und Gas-Teil** mit belüfteter Scharniertüre, **Gasteil mit EVN-Zylinderschloss Z inkl. Schlüssel** und Befestigung inkl. Schrauben für den Gashaupthahn DA 32 oder DA 50 sowie mit herausbrechbaren Feldern nach oben, unten, hinten und an der rechten Seite
- **bessere Optik** in der Fassade, **keine späteren Rostrinnsale**, da Feuerverzinkung statt verzinktem Blech
- **Arbeitszeitersparnis** beim Versetzen des stabilen Mehrweckkastens, da **nur eine Mauernische nötig**
- inkl. Zugentlastungsschelle K22-28 mit isolierter Gegenwanne
- Wechselstrom 50Hz, Nennbetriebsspannung 400V AC 3N, Nennisolationsspannung 660V AC, stückgeprüft. 



Nennstrom: 1/100A, Verlustleistung: 16W,  
elektrischer Anschluss: max. 1x E-AY2Y-J 4x50SM

- 190319 **KÜGHK 100-DA 50 fz/b-fz** Z.Nr. 2199-01-95-LN 69248880  
mit Vorzählerklemmenblock VB100-A bzw. Befestigung für Gashaupthahn DA 32 oder DA 50, 0,063m<sup>3</sup>, 18,9kg

Auf Anfrage als Sonderfertigung mit Gasteil links, KÜK rechts (190364)!

Nennstrom: 1/160A, Verlustleistung: 64W,  
elektrischer Anschluss: max. 1x E-AY2Y-J 4x50SM

- 190320 **KÜGHK 100/3-DA 50 fz/b-fz** Z.Nr. 2199-02-95-LN 69248881  
mit Vorzählersicherungsblock VB100/3-A bzw. Befestigung für Gashaupthahn DA 32 oder DA 50, 0,063m<sup>3</sup>, 19,0kg



Laut Netz NÖ (KN-382-6) bleibt der KÜGHK in jedem Fall im Eigentum des Kunden!  
Im Falle einer Ortsnetz-Verkabelung und einer vertragsmäßig vereinbarten Beistellung eines KÜK durch die Netz NÖ, werden die Kosten des KÜK-Teils dem Kunden refundiert!